

## Synchroniseren touch wissel (dimmer) schakelaars

Versie: 1.00



***Algemeen: De synchronisatie is alleen mogelijk met "touch" wisselschakelaars. Belangrijk, het moeten 2 (of meer) dezelfde schakelaars zijn. Een wissel dimmer met aan/uit wisselschakelaar is dus NIET mogelijk.***

### Synchroniseren aan/uit of dimmer wisselschakelaars

1. Beide schakelaars in "uit" stand zetten.
2. De knop circa 3 sec vasthouden totdat het blauwe lichtje op de schakelaar "snel" gaat knipperen.
3. Loop naar de andere schakelaar toe en druk circa 2 sec op de knop.
4. De synchronisatie is voltooid.

### Synchronisatie verbreken

1. Zet de schakelaar of dimmer in "uit" stand.
2. De desbetreffende knop circa 5 sec ingedrukt houden, totdat het blauwe lichtje "rustiger" gaat knipperen.
3. De synchronisatie is verbroken.

